

Контролен списък за аккумулятори за уреди и стартери, за които не се изисква регистрация

Това, което все пак важи - маркировка, QR-код, възможност за отделяне, рециклирани материали и срокове за уреди и SLI-батерии - за отбелязване.

Какво обхваща този списък за проверка

Характер на този списък за проверка. Този списък следва текста на наредбата: посочените елементи представляват действащо законодателство, а не прогнози.

Този списък за проверка е част от нашето [справочно издание за цифровия продуктов паспорт за батерии](#), което обхваща графика, ролите, задължителните данни и официалните документи за целия сектор; тази страница се фокусира върху батериите, за които не се изисква паспорт.

Батериите за уреди и стартерните батерии за превозни средства (SLI) не се нуждаят от „паспорт на батерията“. Затова Регламентът на ЕС за батериите (ЕС) 2023/1542 не ги изключва: От 18 февруари 2027 г. всяка от тези батерии ще носи QR код, а изискванията за маркировка, възможност за изваждане, съдържание на рециклирани материали и задължения за дължима грижа ще се въвеждат поетапно. Този списък за проверка посочва какво се отнася за вас, ако пускате на пазара в ЕС такива батерии или продукти с такива батерии: задълженията, информацията, която трябва да съдържа QR-кодът, сроковете като график и официалните документи, линковете към които са посочени в края под „Източници“. Целият списък е достъпен за изтегляне в PDF формат по-долу.

Членовете са тези от регламента.

Какъв тип батерия имате?

Отбележете типа, който отговаря на вашата батерия, и начина, по който я пускате на пазара. И двата типа имат повечето от задълженията, изброени по-долу; различават се

обаче съдържанието на QR кода и правилата за рециклиране. Членовете в скоби се позовават на [Регламент \(ЕС\) 2023/1542](#).

- ☐ Батерии за уреди: запечатани, до 5 кг, които не са нито EV-, LMT-, SLI-, нито индустриални батерии; към тях спадат батериите за уреди за общо ползване като AA, AAA, C, D и 9 V (чл. 3).
- ☐ SLI-батерия: предназначена за стартиране, осветление или запалване на превозни средства, включително като спомагателна или резервна батерия (чл. 3).
- ☐ Вие пускате на пазара самата батерия или продукт, в който тя е вградена: и двете действия пораждат задължения, които в някои случаи са различни.

Вашите задължения

Всичко, което [Регламент \(ЕС\) 2023/1542](#) изисква от лицата, които пускат на пазара батерии за уреди или SLI батерии без сертификат. Отбележете посоченото; всяка точка посочва съответния член, а сроковете по-долу указват от кога влиза в сила.

- ☐ Спазване на ограниченията за съдържание на вещества: живак – не повече от 0,0005 процента, кадмий в батериите за уреди – не повече от 0,002 процента, олово в батериите за уреди – не повече от 0,01 процента (чл. 6, приложение I).
- ☐ Поставяне на символ за събиране върху всяка батерия, считано от 18 август 2025 г., с символа за Cd или Pb под него, ако граничните стойности са превишени (чл. 13, ал. 4 и 5).
- ☐ Поставяне на етикет с общите данни, считано от 18 август 2026 г. (чл. 13, ал. 1).
- ☐ Посочване на капацитета върху етикета: презареждаеми батерии за уреди и SLI-батерии, считано от 18 август 2026 г. (чл. 13, ал. 2).
- ☐ Да се отпечата минималният срок на експлоатация при типична употреба и указанието „непрезареждаема“: непрезареждаеми батерии за уреди, считано от 18 август 2026 г. (чл. 13, ал. 3).
- ☐ QR-кодът трябва да бъде отпечатан или гравирен по видим, четлив и траен начин, считано от 18 февруари 2027 г.; той води до маркировката, декларацията за съответствие с изискванията на ЕС, доклада за надлежна грижа и указанията за обезвреждане (чл. 13, ал. 6, буква б и ал. 7).
- ☐ Посочване на съдържанието на рециклирани материали чрез QR-кода: при SLI-батериите – съдържанието на кобалт, олово, литий и никел, извлечени от отпадъци (чл. 13, ал. 6, буква в).
- ☐ Производство на батерии за уреди, които могат да се изваждат и заменят от крайния потребител, ако пускате на пазара продукти с вградени батерии, считано от 18 февруари 2027 г.; инструкции, достъпни постоянно онлайн, резервни батерии в продължение на

пет години след излизането от употреба на последното устройство, без софтуерно блокиране (чл. 11).

- ☐ Спазване на минималните стойности за електрохимична мощност и трайност: батерии за устройства за общо ползване, с изключение на бутонните батерии, считано от 18 август 2028 г. или 24 месеца след приемането на делегирания правен акт (член 9, приложение III).
- ☐ Документиране на дела на рециклираните материали по модел, година и завод: батерии SLI - от 18 август 2028 г. или 24 месеца след приемането на акта за методологията; минимални квоти от 2031 и 2036 г. (чл. 8).
- ☐ Да се извърши оценка на съответствието, да се издаде декларация за съответствие на ЕС и да се постави маркировка „CE“ (чл. 17–20).
- ☐ Да въведат задължения за дължима грижа в веригата за доставки, да ги подложат на проверка и да докладват за тях, считано от 18 август 2027 г.; важи за нетни приходи от 40 милиона евро (чл. 47–52).
- ☐ Да се регистрира като производител по смисъла на отговорността на производителя и да постигне целите за събиране: 63 процента за батериите за уреди до края на 2027 г. и 73 процента до края на 2030 г. (чл. 55 и сл.).

Какво трябва да осигурява QR-кодът

Кодът, изписан върху батерията на устройството или SLI, трябва да съдържа следната информация, която трябва да е пълна, актуална и точна:

- ☐ Информацията на етикета: общи данни, капацитет или минимален срок на експлоатация, символ за събиране, символ за Cd или Pb (чл. 13, ал. 1–5)
- ☐ Декларацията за съответствие на ЕС (чл. 18)
- ☐ Докладът за дължимата грижа, когато това се изисква (чл. 52, ал. 3)
- ☐ Информацията за предотвратяване и управление на отработените батерии: ролята на крайните потребители при събирането, системите за събиране, опасностите от неправилно изхвърляне, значението на символите (чл. 74, ал. 1, букви а) до е))
- ☐ При SLI-батериите - делът на рециклираните материали съгласно член 8

Срокове

Сроковете, които важат за батериите за устройства и SLI, са посочени в членовете относно приложимостта на регламента. По-късните срокове зависят от делегирани актове, които

Комисията все още не е приела, и са обозначени като такива.

18 ФЕВРУАРИ 2024
Г.

Наредбата се прилага

От този ден влизат в сила повечето разпоредби на Регламента за батериите (чл. 96). Всичко останало се основава на тях; батериите, пуснати в обращение оттогава нататък, подлежат на правилата за съответствие, предвидени в него.

18 АВГУСТ 2024 Г.

Допустима граница на съдържанието на олово в батериите за уреди

Батериите за уреди могат да съдържат не повече от 0,01 тегловни процента олово (приложение I); изключение се прави за цинк-въздушните бутонни батерии до 18 август 2028 г. Изискването вече е в сила; проверете спецификациите на вашите батерии.

18 АВГУСТ 2025 Г.

Символ за събиране

Всяка батерия носи символа на пречертана кофа за отпадъци, а под него – символа за Cd или Pb, ако са надвишени допустимите граници (чл. 13, ал. 4 и 5). Това вече е в сила; проверете етикета на вашата батерия днес.

18 АВГУСТ 2026 Г.

Етикет с информация, капацитет или минимален срок на годност

Всяка батерия е снабдена с етикет, съдържащ общите данни от приложение VI; на презареждаемите батерии за устройства и SLI-батериите се посочва допълнително и капацитетът им, а на непрезареждаемите – средната им минимална продължителност и указанието „непрезареждаема“ (чл. 13, ал. 1–3). Ако правният акт за прилагане относно формата бъде приет по-късно, датата се отлага.

18 ФЕВРУАРИ 2027
Г.

QR-код и възможност за изваждане

От този ден нататък всяка батерия ще има QR-код, който води до нейната маркировка, декларацията за съответствие и указанията за изхвърляне (чл. 13, ал. 6), а продуктите с вградени батерии трябва да позволяват тяхното изваждане и подмяна от крайните потребители (чл. 11).

18 АВГУСТ 2027 Г.

Задължения за дължима грижа в веригата за доставки

Предприятията с нетни приходи над 40 милиона евро прилагат стратегия за дължима грижа в веригата на доставки, подлагат я на проверка и представят доклад за нея (чл. 47 и сл.). Отложено до 2025 г. съгласно Регламент (ЕС) 2025/1561.

31 ДЕКЕМВРИ 2027 Г.

Цел за набиране на средства: 63 процента

Производителите на батерии за уреди трябва да събират 63 % от количеството, което пускат на пазара, чрез своята система за отговорност на производителите (чл. 59).

18 АВГУСТ 2028 Г.

Производителност, издръжливост и рециклирани материали

Батериите за устройства за общо ползване трябва да отговарят на минималните изисквания за електрохимична мощност и трайност, посочени в приложение III (чл. 9), а за SLI-батериите трябва да се документира процентът на рециклираните кобалт, литий, никел и олово (чл. 8, ал. 1); в двата случая 24 месеца след съответния делегиран правен акт, ако той влезе в сила по-късно.

31 ДЕКЕМВРИ 2030 Г.

Цел за събиране – 73 процента и проверка на емисиите на CO2

Целта за събиране на батерии за уреди се увеличава до 73 % (чл. 59), а Комисията проучва дали изискванията за CO2 да бъдат разширени, така че да обхванат и батериите за уреди (чл. 7, ал. 4).

18 АВГУСТ 2031 Г.

Първи квоти за рециклиране на SLI-батерии

Активните материали на SLI-батериите трябва да съдържат най-малко 16 % рециклиран кобалт, 85 % олово, 6 % литий и 6 % никел (чл. 8, ал. 2). Това е въпрос, свързан с доставките, за договорите, които ще подпишете през 2029 г.

18 АВГУСТ 2036 Г.

По-високи проценти на рециклиране за SLI-батериите

Съотношенията се увеличават до 26 % кобалт, 85 % олово, 12 % литий и 15 % никел (чл. 8, ал. 3).

Източници

Документите, от които е взет този списък за проверка, и за какво служи всеки от тях.

Документ	За какво
Регламент (ЕС) 2023/1542	Текстът на регламента: чл. 6 и приложение I относно веществата, чл. 9 относно мощността, чл. 11 относно възможността за демонтаж, чл. 13 относно етикета и QR кода, чл. 8 относно рециклираните материали.
Регламент (ЕС) 2025/1561	Отлагане на задълженията за дължима грижа до 18 август 2027 г.
Страница на Комисията относно Регламента за батериите	Общ преглед, въпроси и отговори, както и действащите правни актове.

Ето как да се подготвите

Пет стъпки в реда, в който носят полза – от етикета, който вече отпечатвате, до паспорта, който можете да предоставите по собствено желание.

- 1. Проверете етикета и символите:** Сравнете настоящото си етикетиране с член 13. Символът за събиране е задължителен от 2025 г., а капацитетът или минималният срок на годност – от 2026 г.
- 2. Планирайте QR-кода:** Определете къде ще се намира кодът върху батерията или опаковката и към къде ще води. Той трябва да остава четлив през целия срок на експлоатация и не трябва да е обвързан с услуга, която може да престане да съществува.
- 3. Проверете възможността за изваждане:** Ако продавате устройства с вградени батерии, уточнете с отдела за разработка дали крайните потребители могат да сменят батерията с обикновени инструменти, както и дали резервните батерии ще продължат да се доставят в продължение на пет години.
- 4. Обмислете доброволен паспорт на продукта:** QR-кодът така или иначе трябва да води към маркировка, декларация за съответствие и указания за изхвърляне. Паспортът на продукта предоставя точно това, на всеки официален език, и е готов, в случай че Комисията разшири задълженията. [Регистрирайте се безплатно](#) и създайте модел.
- 5. Определете срокове за рециклиране и дължима грижа:** При SLI-батериите дялът на рециклираните материали е в ръцете на производителите на клетки; включете го в договорите за доставка. От 2027 г. задълженията за дължима грижа влизат в сила при оборот от 40 милиона евро нагоре.

Към 10.09.2026. Актуалната версия на този списък за проверка:

<https://transpareo.com/bg/otrasli/batierii/spisk-s-prienosimi-i-startierni-akumulatori>