

Kontrolní seznam pro zařízení a startovací baterie, u nichž není vyžadován průkaz

Co však platí i nadále – označení, QR kód, možnost demontáže, recyklovaný materiál a lhůty pro zařízení a SLI baterie – to je třeba odškrtnout.

Co tento kontrolní seznam zahrnuje

Druh tohoto kontrolního seznamu. Tento seznam vychází z textu nařízení: Uvedené údaje představují platné právní předpisy, nikoli prognózy.

Tento kontrolní seznam je součástí naší [příručky k digitálnímu produktovému pasu pro baterie](#), která zahrnuje časový plán, role, povinné údaje a úřední dokumenty pro celé odvětví; tato stránka se zaměřuje pouze na baterie, které pas nepotřebují.

Baterie do spotřebičů a startovací baterie pro vozidla (SLI) nepotřebují bateriový pas. Nařízení EU o bateriích (EU) 2023/1542 je proto nezbavuje povinností: Od 18. února 2027 bude každá z těchto baterií opatřena QR kódem a postupně budou zaváděna označení, možnost demontáže, podíl recyklovaných materiálů a povinnosti náležitě péče. Tento kontrolní seznam uvádí, co pro vás platí, pokud uvádíte takové baterie nebo výrobky s takovými bateriemi na trh v EU: povinnosti, informace, které musí QR kód obsahovat, lhůty v časové ose a úřední dokumenty, na které jsou na konci uvedeny odkazy v sekci „Zdroje“. Celý seznam je níže k dispozici také ke stažení ve formátu PDF.

Jedná se o články uvedené v nařízení.

Jaký typ baterie máte?

Zaškrtněte typ, který odpovídá vaší baterii, a způsob, jakým ji uvádíte na trh. Oba typy mají většinu níže uvedených povinností společných; liší se však obsah QR kódu a pravidla týkající se recyklace. Články v závorkách odkazují na [nařízení \(EU\) 2023/1542](#).

- ☐ Baterie pro spotřební zařízení: zapečetěné, do 5 kg, nejedná se o baterie typu EV, LMT, SLI ani průmyslové baterie; sem patří baterie pro spotřební zařízení pro všeobecné použití, jako jsou AA, AAA, C, D a 9 V (čl. 3).

- ☐ Baterie typu SLI: určené pro startování, osvětlení nebo zapalování vozidel, včetně použití jako pomocné nebo záložní baterie (čl. 3).
- ☐ Uvádíte na trh samotnou baterii nebo výrobek, do kterého je zabudována: v obou případech z toho vyplývají povinnosti, které se částečně liší.

Vaše povinnosti

Vše, co [nařízení \(EU\) 2023/1542](#) vyžaduje od subjektů, které uvádějí na trh baterie pro zařízení nebo SLI bez pasu. Zaškrtněte příslušné položky; u každého bodu je uveden příslušný článek a lhůty uvedené níže udávají, od kdy se daná povinnost uplatňuje.

- ☐ Dodržovat omezení týkající se látek: rtuť maximálně 0,0005 procenta, kadmium v bateriích pro zařízení maximálně 0,002 procenta, olovo v bateriích pro zařízení maximálně 0,01 procenta (čl. 6, příloha I).
- ☐ Umístit symbol sběru, a to od 18. srpna 2025 na každou baterii, s symbolem Cd nebo Pb pod ním, pokud jsou překročeny mezní hodnoty (čl. 13 odst. 4 a 5).
- ☐ Uvádět na štítku obecné údaje, a to od 18. srpna 2026 (čl. 13 odst. 1).
- ☐ Uvést kapacitu na štítku: dobíjecí baterie pro zařízení a baterie SLI, od 18. srpna 2026 (čl. 13 odst. 2).
- ☐ Uvést minimální dobu životnosti při typickém použití a poznámku „není dobíjecí“: nedobíjecí baterie pro zařízení, od 18. srpna 2026 (čl. 13 odst. 3).
- ☐ QR kód musí být viditelně, čitelně a trvale vytištěn nebo vygravírován, a to od 18. února 2027; ten odkazuje na označení, prohlášení o shodě s předpisy EU, zprávu o náležitě péči a pokyny k likvidaci (čl. 13 odst. 6 písm. b) a odst. 7).
- ☐ Uvádět podíl recyklovaných materiálů prostřednictvím QR kódu: u baterií SLI se jedná o podíl kobaltu, olova, lithia a niklu získaných z odpadu (čl. 13 odst. 6 písm. c).
- ☐ Pokud uvádíte na trh výrobky s vestavěnými bateriemi, musíte je konstruovat tak, aby je konečný uživatel mohl vyjmout a vyměnit, a to od 18. února 2027; návod musí být trvale dostupný online, náhradní baterie musí být k dispozici po dobu pěti let od data ukončení výroby posledního zařízení, nesmí být blokovány softwarem (čl. 11).
- ☐ Dodržovat minimální hodnoty pro elektrochemický výkon a životnost: baterie pro běžné použití s výjimkou knoflíkových baterií, a to od 18. srpna 2028 nebo 24 měsíců po přijetí delegovaného právního aktu (čl. 9, příloha III).
- ☐ Dokumentovat podíl recyklovaných materiálů podle modelu, roku a výrobního závodu: baterie SLI od 18. srpna 2028 nebo 24 měsíců po přijetí právního aktu o metodice; minimální kvóty od roku 2031 a 2036 (čl. 8).
- ☐ Provést posouzení shody, vystavit prohlášení o shodě s EU, umístit označení CE (čl. 17 až 20).

- ☐ Zavést povinnosti náležitě péče v dodavatelském řetězci, nechat je zkontrolovat a podávat o nich zprávy, a to od 18. srpna 2027; platí pro čistý obrát od 40 milionů eur (čl. 47 až 52).
- ☐ Zaregistrovat se jako výrobce ve smyslu odpovědnosti výrobce a dosáhnout cílů sběru: u zařízení s bateriemi 63 procent do konce roku 2027 a 73 procent do konce roku 2030 (čl. 55 a násl.).

Co musí QR kód obsahovat

Kód na baterii zařízení nebo SLI musí odkazovat na tyto informace, které musí být úplné, aktuální a správné:

- ☐ Údaje na štítku: obecné údaje, kapacita nebo minimální životnost, symbol sběru, symbol Cd nebo Pb (čl. 13 odst. 1 až 5)
- ☐ Prohlášení o shodě s předpisy EU (čl. 18)
- ☐ Zpráva o náležitě péči, je-li požadována (čl. 52 odst. 3)
- ☐ Informace o prevenci vzniku a nakládání s použitými bateriemi: role konečných uživatelů při sběru, sběrné systémy, nebezpečí vyplývající z nesprávné likvidace, význam symbolů (čl. 74 odst. 1 písm. a až f)
- ☐ U baterií SLI podíl recyklovaných materiálů podle článku 8

Lhůty

Termíny, které se vztahují na baterie pro zařízení a baterie typu SLI, jsou uvedeny v člancích nařízení týkajících se jeho působnosti. Pozdější termíny jsou závislé na delegovaných právních aktech, které Komise dosud nepřijala, a jsou jako takové označeny.

18. ÚNORA 2024

Nařízení se vztahuje na

Od tohoto dne platí většina ustanovení nařízení o bateriích (čl. 96). Všechno ostatní na tom navazuje; baterie uvedené na trh od tohoto data podléhají pravidlům shody stanoveným v tomto nařízení.

18. SRPNA 2024

Hraniční hodnota obsahu olova v bateriích pro přenosná zařízení

Baterie pro zařízení nesmí obsahovat více než 0,01 % hmotnostních olova (příloha I); výjimku tvoří zinkovo-vzduchové knoflíkové baterie, a to do 18. srpna 2028. Lhůta již uplynula; zkontrolujte specifikace svých baterií.

18. SRPNA 2025

Symbol pro sběr

Každá baterie nese symbol přeškrtnuté popelnice, pod nímž je v případě překročení mezních hodnot uveden symbol Cd nebo Pb (čl. 13 odst. 4 a 5). Toto ustanovení již platí; zkontrolujte si svůj aktuální štítek.

18. SRPNA 2026

Štítek s údaji, objemem nebo minimální dobou trvanlivosti

Každá baterie je opatřena štítkem s obecnými údaji uvedenými v příloze VI; dobíjecí baterie pro zařízení a baterie SLI navíc uvádějí svou kapacitu, zatímco nedobíjecí baterie uvádějí svou průměrnou minimální životnost a označení „nedobíjecí“ (čl. 13 odst. 1 až 3). Termín se posune, pokud bude prováděcí právní akt týkající se formátu přijat později.

18. ÚNORA 2027

QR kód a možnost vyjmutí

Od tohoto dne je každá baterie opatřena QR kódem, který odkazuje na její označení, prohlášení o shodě a pokyny k likvidaci (čl. 13 odst. 6), a výrobky s vestavěnými bateriemi musí umožňovat jejich vyjmutí a výměnu koncovými uživateli (čl. 11).

18. SRPNA 2027

Povinnosti náležitě péče v dodavatelském řetězci

Podniky s čistým obratem přesahujícím 40 milionů eur zavádějí strategii náležitě péče v dodavatelském řetězci, nechávají ji prověřit a podávají o ní zprávu (čl. 47 a násl.). Odloženo na rok 2025 na základě nařízení (EU) 2025/1561.

31. PROSINCE 2027

Cíl sbírky: 63 procent

Výrobci baterií pro spotřební zařízení musí prostřednictvím svého systému odpovědnosti výrobce shromáždit 63 % množství, které uvedou na trh (čl. 59).

18. SRPNA 2028

Výkon, trvanlivost a recyklovaný materiál

Baterie pro běžné použití musí splňovat minimální hodnoty pro elektrochemický výkon a životnost stanovené v příloze III (článek 9) a u SLI baterií musí být zdokumentován podíl zpětně získaného kobaltu, lithia, niklu a olova (článek 8 odst. 1); a to vždy 24 měsíců po přijetí příslušného delegovaného právního aktu, pokud bude přijat později.

31. PROSINCE 2030

Cíl sběru 73 procent a kontrola emisí CO₂

Cíl sběru baterií v zařízeních se zvyšuje na 73 % (čl. 59) a Komise posuzuje, zda by se povinnosti týkající se emisí CO₂ měly rozšířit i na baterie v zařízeních (čl. 7 odst. 4).

18. SRPNA 2031

První kvóty pro recyklaci baterií SLI

Aktivní materiály baterií typu SLI musí obsahovat nejméně 16 % recyklovaného kobaltu, 85 % olova, 6 % lithia a 6 % niklu (čl. 8 odst. 2). Jedná se o otázku týkající se zadávání veřejných zakázek v rámci smluv, které podepíšete v roce 2029.

18. SRPNA 2036

Vyšší míra recyklace baterií SLI

Podíly se zvyšují na 26 % kobaltu, 85 % olova, 12 % lithia a 15 % niklu (čl. 8 odst. 3).

Zdroje

Dokumenty, z nichž tento kontrolní seznam pochází, a k čemu každý z nich slouží.

Dokument	Účel
Nařízení (EU) 2023/1542	Znění nařízení: článek 6 a příloha I týkající se materiálů, článek 9 týkající se výkonu, článek 11 týkající se demontovatelnosti, článek 13 týkající se štítku a QR kódu, článek 8 týkající se recyklátu.
Nařízení (EU) 2025/1561	Odložení povinností náležité péče na 18. srpna 2027.
Stránka Komise věnovaná nařízení o bateriích	Přehled, otázky a odpovědi a aktuální právní předpisy.

Jak se připravit

Pět kroků v pořadí, v jakém se vyplatí, od etikety, kterou už tisknete, až po pas, který můžete dobrovolně nabídnout.

- Zkontrolujte štítek a symboly:** Porovnejte své současné označení s článkem 13. Symbol sběru je povinný od roku 2025, kapacita nebo minimální doba platnosti přibudou v roce 2026.
- Naplánujte QR kód:** Určete, kde bude kód umístěn na baterii nebo obalu a kam bude odkazovat. Musí zůstat čitelný po celou dobu životnosti a nesmí být vázán na službu, která může zaniknout.
- Zkontrolujte možnost demontáže:** Pokud prodáváte zařízení s vestavěnými bateriemi, ověřte si u vývojového týmu, zda mohou koncoví uživatelé baterii vyměnit pomocí běžně dostupného nářadí a zda budou náhradní baterie k dispozici po dobu pěti let.
- Zvažte zavedení dobrovolného pasu produktu:** QR kód musí v každém případě odkazovat na označení, prohlášení o shodě a pokyny k likvidaci. Pas produktu přesně toto poskytuje, a to v každém úředním jazyce, a je připraven pro případ, že by Komise rozšířila tyto povinnosti. [Zaregistrujte se zdarma](#) a vytvořte [si](#) vzor.

5. **Stanovte termíny pro recyklaci a povinnost náležitě péče:** U SLI baterií leží podíl recyklace na výrobcích článků; zahrňte jej do nákupních smluv. Od obratu 40 milionů eur budou v roce 2027 platit povinnosti náležitě péče.

Stav 08.09.2026. Aktuální verze tohoto kontrolního seznamu:

<https://transpareo.com/cs/odvetvi/baterie/kontrolni-seznam-prenosne-a-startovaci-baterie>