

# Lista e kontrollit për pajisjet dhe bateritë e nisjes që nuk i nënshtrohen regjistrimit

*Çfarë ende zbatohet, megjithatë - etiketimi, kodet QR, lehtësia e heqjes, materialet e ricikluara dhe afatet kohore për pajisjet dhe bateritë SLI - për t'i shënuar.*

## Çfarë mbulon ky listëkontrolli

**Natyra e kësaj liste kontrolli.** Kjo listë ndjek tekstin e rregullores: pikat e të dhënave përfaqësojnë ligjin aktual, jo një parashikim.

Ky listëkontrolli është pjesë e [udhëzuesit](#) tonë [referues mbi pasaportën digjitale të produktit për bateritë](#), i cili mbulon afatin kohor, rolet, të dhënat e detyrueshme dhe dokumentet zyrtare për të gjithë sektorin; kjo faqe fokusohet posaçërisht në bateritë që nuk kërkojnë pasaportë.

Bateritë portative dhe bateritë e ndezjes së automjeteve (SLI) nuk kërkojnë pasaportë baterie. Megjithatë, Rregullorja e BE-së për Bateritë (BE) 2023/1542 nuk i përjashton nga fushëveprimi: Që nga 18 shkurti 2027, secila prej këtyre baterive duhet gjithashtu të ketë një kod QR, dhe kërkesat lidhur me etiketimin, heqshmërinë, përmbajtjen e ricikluar dhe kujdesin e duhur do të prezantohen në fazë. Ky listëkontrolli përcakton se çfarë zbatohet për ju nëse vendosni në treg në BE bateri të tilla ose produkte që përmbajnë bateri të tilla: detyrimet, atë që kodi QR duhet të ofrojë, afatet kohore, dhe dokumentet zyrtare, të lidhura në fund nën 'Burimet'. Lista e plotë është gjithashtu e disponueshme për shkarkim si PDF më poshtë.

Nenet janë ato të Rregullores.

## Çfarë lloj baterie ke?

Shënoni kutinë që përshkruan baterinë tuaj dhe mënyrën se si e vendosni atë në treg. Të dy llojet ndajnë shumicën e detyrimeve të renditura më poshtë; përmbajtja e kodit QR dhe rregullat për materialin e ricikluar ndryshojnë. Pikat në kllapa i referohen [Rregullores \(BE\) 2023/1542](#).

- ☐ Bateritë e transportueshme: të mbyllura, deri në 5 kg, as bateri EV, LMT, SLI apo industriale; kjo përfshin bateritë e transportueshme për përdorim të përgjithshëm si AA, AAA, C, D dhe 9 V (Neni 3).

- ☐ Bateri SLI: e destinuar për ndezje, ndriçim ose ndezje në automjete, përfshirë si bateri ndihmëse ose rezervë (Neni 3).
- ☐ Ju vendosni në treg baterinë vetë ose një produkt në të cilin ajo është e inkorporuar: të dyja sjellin detyrime, disa prej të cilave ndryshojnë.

## Përgjegjësitë tuaja

Të gjitha kërkesat që [Rregullorja \(BE\) 2023/1542](#) vendos për çdo person që vendos në treg pajisje ose bateri SLI pa pasaportë. Shënoni kutitë përkatëse; çdo pikë i përket nenit përkatës, dhe afatet e përmendura më poshtë përcaktojnë kur hyn në fuqi.

- ☐ Të përmbahen kufizimet e substancave: merkuri të mos tejkalojë 0,0005 për qind, kadmiumi në bateritë e bartshme të mos tejkalojë 0,002 për qind, plumbi në bateritë e bartshme të mos tejkalojë 0,01 për qind (Neni 6, Shtojca I).
- ☐ Ngjitni simbolin e mbledhjes në çdo bateri nga 18 gushti 2025, me simbolin Cd ose Pb më poshtë nëse tejkalohe vlerat kufi (Neni 13(4) dhe (5)).
- ☐ Ngjitni një etiketë që përmban informacion të përgjithshëm, nga 18 gushti 2026 (Neni 13(1)).
- ☐ Të shënohet kapaciteti në etiketë: për bateritë e ripërdorshme portative dhe bateritë SLI, nga 18 gushti 2026 (Neni 13(2)).
- ☐ Shtypni jetëgjatësinë minimale të shërbimit gjatë përdorimit tipik dhe deklaratën 'nuk rimbushet': bateritë portative të parimbushshme, nga 18 gushti 2026 (Neni 13(3)).
- ☐ Shtypni ose gdhendni një kod QR në mënyrë që të jetë i dukshëm, i lexueshëm dhe i përherëshëm, nga 18 shkurti 2027; kjo çon në etiketimin, deklaratën e përputhshmërisë së BE-së, raportin e kujdesit të duhur dhe udhëzimet për asgjësim (Neni 13(6)(b) dhe (7)).
- ☐ Deklaroni përmbajtjen e ricikluar përmes kodit QR: për bateritë SLI, përqindjet e kobaltit, plumbit, litiumit dhe nikelit të rikuperuara nga mbeturinat (Neni 13(6)(c)).
- ☐ Të dizajnohen bateritë e bartshme në mënyrë që të mund të hiqen dhe zëvendësohen nga përdoruesit përfundimtarë kur vendosen në treg produkte me bateri të integruara, nga 18 shkurti 2027; udhëzimet të jenë të disponueshme në mënyrë të përherëshme online, bateritë zëvendësuese të jenë të disponueshme për pesë vjet pas pajisjes së fundit, pa bllokim me bazë softueri (neni 11).
- ☐ Të përmbushen kërkesat minimale për performancën elektrokimike dhe qëndrueshmërinë: bateritë e bartshme për përdorim të përgjithshëm, përjashtuar qelizat me formë butoni, nga 18 gushti 2028 ose 24 muaj pas aktit të deleguar (Neni 9, Shtojca III).
- ☐ Dokumentoni përmbajtjen e ricikluar sipas modelit, vitit dhe fabrikës: bateritë SLI nga 18 gushti 2028 ose 24 muaj pas miratimit të aktit të deleguar mbi metodologjinë; objektivat minimale nga viti 2031 dhe 2036 (neni 8).

- ☐ Të kryejnë vlerësimin e përputhshmërisë, të lëshojnë një deklaratë të përputhshmërisë së BE-së dhe të vendosin shënimin CE (Nenet 17 deri në 20).
- ☐ Vendosni procedura të kujdesit të duhur në zinxhirin e furnizimit, i nënshtrojnë ato auditimeve dhe raportoni për to, nga 18 gushti 2027; zbatohet për kompanitë me një xhiro neto prej 40 milionë eurosh ose më shumë (Nenet 47 deri në 52).
- ☐ Të regjistroheni si prodhues në kuptim të përgjegjësisë së prodhuesit dhe të përmbushni objektivat e mbledhjes: 63 për qind për bateritë e bartshme deri në fund të vitit 2027 dhe 73 për qind deri në fund të vitit 2030 (neni 55 e tutje).

## Çfarë duhet të ofrojë kodi QR

Kodi në një pajisje ose bateri SLI duhet të çojë në këtë informacion, i cili duhet të jetë i plotë, i përditësuar dhe i saktë:

- ☐ Informacioni në etiketë: informacion i përgjithshëm, kapaciteti ose jetëgjatësia minimale, simboli i mbledhjes, simboli Cd ose Pb (Neni 13(1) deri në (5))
- ☐ Deklarata e përputhshmërisë së BE-së (Neni 18)
- ☐ Raporti i kujdesit të duhur, kur kërkohet (Neni 52(3))
- ☐ Informacioni mbi parandalimin dhe menaxhimin e baterive të mbeturinave: roli i përdoruesve përfundimtarë në mbledhje, skemat e mbledhjes, rreziqet e lidhura me asgjësimin e gabuar, dhe kuptimin e simboleve (Neni 74(1)(a) deri në (f))
- ☐ Për bateritë SLI, përmbajtja e ricikluar në përputhje me Nenin 8

## Afate

Datat që zbatohen për pajisjet dhe bateritë SLI janë përcaktuar në nenet e Rregullores që lidhen me fushën e saj të zbatimit. Datat më të vonshme janë subjekt i akteve të deleguara që Komisioni ende nuk i ka miratuar, dhe janë treguar si të tilla.

18 SHKURT 2024

### Ky Rregullore zbatohet

Që nga ajo datë e tutje zbatohen shumica e dispozitave të Rregullores për bateritë (Neni 96). Gjithçka tjetër bazohet në këtë; bateritë e vendosura në treg që atëherë i nënshtrohen kërkesave të saj për përputhshmëri.

18 GUSHT 2024

### **Kufiri i plumbit për bateritë e transportueshme**

Bateritë e bartshme nuk duhet të përmbajnë më shumë se 0,01 për qind me peshë të plumbit (Shtojca I); qelizat butoni zink-ajër janë të përjashtuara deri më 18 gusht 2028. Ky kërkesë është tashmë në fuqi; ju lutemi kontrolloni specifikimet e qelizave tuaja.

18 GUSHT 2025

### **Mbledh simbol**

Çdo bateri mban simbolin e një kontejneri për mbeturina me rrota të shlyer me vijë, me simbolin Cd ose Pb poshtë tij nëse vlerat kufitare tejkalohen (Neni 13(4) dhe (5)). Kjo është tashmë në fuqi; ju lutemi kontrolloni etiketën tuaj aktuale.

18 GUSHT 2026

### **Etiketë që tregon detaje, kapacitetin ose kohëzgjatjen minimale**

Çdo bateri duhet të ketë një etiketë që përmban informacionin e përgjithshëm të përcaktuar në Shtojcën VI; bateritë e pajisjeve të rimbushshme dhe bateritë SLI gjithashtu duhet të tregojnë kapacitetin e tyre, ndërsa bateritë jo të rimbushshme duhet të tregojnë jetëgjatësinë minimale mesatare të shërbimit dhe fjalët 'jo të rimbushshme' (Neni 13(1) deri në (3)). Kjo do të shtyhet nëse akti zbatuesë për formatin miratohet më vonë.

18 SHKURT 2027

### **Kodi QR dhe heqshmëria**

Që nga kjo datë, çdo bateri duhet të ketë një kod QR që ofron akses në identifikimin e saj, deklaratën e përputhshmërisë dhe udhëzimet për asgjësim (Neni 13(6)), dhe produktet që përmbajnë bateri të integruara duhet t'u lejojnë përdoruesve përfundimtarë t'i heqin dhe t'i zëvendësojnë ato (Neni 11).

18 GUSHT 2027

### **Detyrimet e kujdesit të duhur në zinxhirin e furnizimit**

Kompanitë me një xhiro neto më të madhe se 40 milionë euro duhet të zbatojnë një strategji due diligence për zinxhirin e tyre të furnizimit, ta auditojnë dhe të raportojnë për të (neni 47 e më pas). E shtyrë deri në vitin 2025 nga Rregullorja (BE) 2025/1561.

31 DHJETOR 2027

### **Qëllimi i mbledhjes së fondeve: 63 për qind**

Prodhuesit e baterive të lëvizshme duhet të mbledhin 63 për qind të baterive që vendosin në treg përmes skemës së tyre të përgjegjësisë së prodhuesit (Neni 59).

18 GUSHT 2028

### Performancë, qëndrueshmëri dhe material i ricikluar

Bateritë për përdorim të përgjithshëm duhet të përmbushin kërkesat minimale për performancën elektrokimike dhe jetën e shërbimit të përcaktuara në Shtojcën III (Neni 9), dhe bateritë SLI duhet të dokumentojnë përqindjen e kobaltit, litiumit, nikelit dhe plumbit të rikuperuar prej tyre (Neni 8(1)); në çdo rast, 24 muaj pas aktit përkatës të deleguar, nëse ai akt miratohet më vonë.

31 DHJETOR 2030

### Qëllimi i riciklimit prej 73 për qind dhe audit i CO<sub>2</sub>

Qëllimi i mbledhjes për bateritë e bartshme po rritet në 73 për qind (Neni 59), dhe Komisioni po shqyrton nëse detyrimet për CO<sub>2</sub> duhet të zgjerohen edhe te bateritë e bartshme (Neni 7(4)).

18 GUSHT 2031

### Qëllimet e para të riciklimit për bateritë SLI

Materialet aktive në bateritë SLI duhet të përmbajnë të paktën 16 për qind kobalt të rikuperuar, 85 për qind plumb, 6 për qind litium dhe 6 për qind nikel (Neni 8(2)). Kjo është një çështje prokurimi për kontratat që do të nënshkruani në vitin 2029.

18 GUSHT 2036

### Norma më të larta të riciklimit për bateritë SLI

Përqindjet arrijnë në 26 për qind kobalt, 85 për qind plumb, 12 për qind litium dhe 15 për qind nikel (Neni 8(3)).

## Burime

Dokumentet nga të cilat është marrë ky listëkontrolli, dhe për çfarë përdoret secili prej tyre.

| Dokument                                                      | Qëllim                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Rregullorja (BE) 2023/1542</a>                    | Teksti i Rregullores: Neni 6 dhe Shtojca I për materialet, Neni 9 për performancën, Neni 11 për rikuperueshmërinë, Neni 13 për etiketimin dhe kodet QR, Neni 8 për përmbajtjen e ricikluar. |
| <a href="#">Rregullorja (BE) 2025/1561</a>                    | Për shtyrjen e detyrimeve të kujdesit të duhur deri më 18 gusht 2027.                                                                                                                       |
| <a href="#">Faqja e Komisionit për Rregulloren e Baterive</a> | Përmbledhje, pyetje dhe përgjigje, si dhe aktet ligjore aktuale.                                                                                                                            |

## Si të përgatisni

Pesë hapa, në rendin se si sjellin përfitim, nga etiketa që tashmë po printoni deri te leja që mund ta ofroni vullnetarisht.

1. **Kontrolloni etiketat dhe simbolet:** Krahasoni etiketimin tuaj aktual me Nenin 13. Simboli i riciklimit është i detyrueshëm që nga viti 2025; kapaciteti dhe jetëgjatësia minimale do të kërkojnë nga viti 2026.
2. **Planifikoni kodin QR:** Vendosni se ku do të vendoset kodi në bateri ose në paketim dhe se ku do të lidhet. Ai duhet të mbetet i lexueshëm gjatë gjithë jetës së produktit dhe nuk duhet të lidhet me një shërbim që mund të pushojë së ekzistuari.
3. **Kontrolloni lehtësinë e heqjes:** Nëse shisni pajisje me bateri të integruara, kontrolloni me ekipin e zhvillimit nëse përdoruesit përfundimtarë mund të zëvendësojnë baterinë duke përdorur mjete standarde, dhe nëse bateritë zëvendësuese do të jenë të disponueshme për pesë vjet.
4. **Merrni parasysh një pasaportë vullnetare të produktit:** Kodi QR, në çdo rast, duhet të çojë te etiketimi, një deklaratë përputhshmërie dhe udhëzime për asgjësim. Një pasaportë produkti ofron pikërisht këtë, në çdo gjuhë zyrtare, dhe është gati nëse Komisioni zgjeron këto detyrime. [Regjistrohuni falas](#) dhe krijoni një model.
5. **Vendosni objektivat e riciklimit dhe kujdesin e duhur:** Për bateritë SLI, objektivat e riciklimit i vendosin prodhuesit e qelizave; përfshijini ato në kontratat tuaja të blerjes. Nga viti 2027, detyrimet e kujdesit të duhur do t'u zbatohen bizneseve me një xhiro vjetore prej 40 milionë eurosh ose më shumë.

*updated 08.09.2026 i fundit. Versioni aktual i kësaj liste kontrolli:*

<https://transpareo.com/sq/sektore/baterite/liste-kontrolli-bateri-te-transportueshme-dhe-te-nisjes>